



TL-R1200PES-RP

JBOD Connection Interface	PCIe
Drive Bay	12 x 3,5-Zoll Das System wird ohne HDD geliefert. Für die HDD-Kompatibilitätsliste besuchen Sie bitte https://www.qnap.com/compatibility/
Drive Compatibility	3,5-Zoll-Einschübe: 3,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Festplattenlaufwerke 2,5-Zoll SATA 6Gb/s, 3Gb/s Solid State Festplattenlaufwerke Sie können nur einen Festplattentyp (HDD oder SSD) in einer RAID-Gruppe verwenden. Die Kombination verschiedener Festplattentypen in einer RAID-Gruppe wird nicht unterstützt.
Hot-swappable	Yes
Form Factor	2U Kurztiefe Rackmontage
Host Interface	2 x SFF-8644 1x2 (ein, aus)
LED Indicators	Frontpanel: HDD 1-12, Power, Status, Link, Lüfterfehler Rückseite: SAS-Anschluss, Gehäuse-ID
Buttons	Leistung
Dimensions (HxWxD)	88,65 × 432 × 370,65 mm
Weight (Net)	9.22 kg
Weight (Gross)	14.02 kg
Operating Temperature	0 - 40°C (32°F - 104°F)
Storage Temperature	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Humidity	5~95 % RH nicht kondensierend, Nasskugel: 27°C (80,6°F)
Power Supply Unit	300W (x2), 100-240V
Power Consumption: HDD Sleep Mode	43.4 W

Power Consumption: Operating Mode, Typical	78.2 W Getestet mit vollständig bestückten Laufwerken.
Fan	2 x 80mm, 12VDC
System Warning	Summer
QTS / QuTS hero	Yes
Supports JBOD cascading	Yes
Supports expanding NAS storage pools	Yes
Standard Warranty	5
Management	Verwaltet über QNAP QTS / QuTS hero OS 1. Unterstützt Festplatten-S.M.A.R.T.-Informationen 2. RAID-Erweiterungsgehäuse-Identifikator 3. Lokalisierung von RAID-Erweiterungsgehäusen 4. Lokalisierung von Festplatten im RAID-Erweiterungsgehäuse 5. Intelligente Lüftersteuerung durch Erkennung der System- und Festplattentemperatur 6. Unterstützung für Host-basiertes Energiemanagement

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP-Speichermodule, um die Systemleistung und -stabilität zu erhalten. Verwenden Sie bei NAS-Geräten mit mehr als einem Speichersteckplatz QNAP-Module mit identischen Spezifikationen und lesen Sie das Hardware-Benutzerhandbuch, um kompatible QNAP-Speichermodule zu installieren. Bitte beachten Sie, daß Ihre Garantie erlischt wenn Sie Speichermodule verwenden, die nicht von QNAP freigegeben sind.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

QNAP behält sich das Recht vor, Teile oder Zubehör zu ersetzen, wenn das Original nicht mehr vom Hersteller/Lieferanten erhältlich ist. Jeder Ersatz wird vollständig getestet und verifiziert, um strenge Kompatibilitäts- und Stabilitätsrichtlinien zu erfüllen und die gleiche Leistung wie das Original zu liefern.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.