

# HP USB-C-Laptop-Ladegerät (110 W)

## Ein Ladegerät, zwei Geräte

Erfüllen Sie den hohen Leistungsbedarf Ihres Laptops mit einer fortschrittlichen Ladelösung mit über 100 W USB-C®-Leistung und einem zusätzlichen 10-W-USB-A-Anschluss zum gleichzeitigen Laden eines Telefons, Tablets – oder was auch immer Sie sonst noch mit Strom versorgen müssen.<sup>1</sup> Ersetzen Sie das Original oder haben Sie ein Ersatzteil für zu Hause oder im Büro griffbereit.



\*Das Produktbild kann vom tatsächlichen Produkt abweichen



### Schnelles, dynamisches Aufladen

Den ganzen Tag produktiv mit einem schnellen, universellen<sup>1</sup> Laptop-Ladegerät mit massiver 110-W-Leistung. Es ist leicht und kompakt und somit ein idealer Reisebegleiter, der auch dynamisches Laden (5 V, 9 V, 15 V oder 20 V) auf der Grundlage der Geräteanforderungen gestattet.



### Ladestation für gleichzeitiges Laden mehrerer Geräte

Nutzen Sie 100 W USB-C®-Leistung und einen zusätzlichen 10 W USB-A-Anschluss zum gleichzeitigen Laden eines Telefons oder Tablets. Funktioniert für Windows®, Mac®- und Chrome-Plattformen – für maximale Flexibilität.



### Hohe Leistung. Geringere Auswirkung.

Dieses Laptop-Ladegerät entspricht der neuesten Sicherheitsnorm IEC 62368-1 und wurde nach strengen Industriestandards getestet. Es verfügt über mehrere Sicherungsfunktionen, um Sie und Ihre Geräte vor Überspannung, Überladung, Überstrom und Überhitzung zu schützen. Es ist mit 30 % recyceltem Haushaltskunststoff<sup>2</sup> hergestellt und wird in recycelbarer Verpackung geliefert.<sup>3</sup>

# HP USB-C-Laptop-Ladegerät (110 W)

## Funktionsumfang

### Zur Aufladung für fast jedes Gerät geeignet

Laden Sie Ihre stromhungrigen Geräte schnell über ein USB-C®-Kabel und/oder den USB-A-Anschluss. Unterstützt nahezu jedes Gerät und jede Marke auf Windows®, Mac® und Chrome.<sup>1</sup>

### Ladestation für mehrere Geräte

Verabschieden Sie sich von Kabelsalat und verschiedenen Ladegeräten. Jetzt können Sie mehrere Geräte (Laptop, Telefon, Tablet) mit einer einzigen fortschrittlichen Ladestation gleichzeitig laden.<sup>1</sup>

### Dynamisches Laden

Das dynamische Strommanagement (5 V, 9 V, 15 V oder 20 V) passt sich den Geräteanforderungen an, verkürzt die Ladezeiten und senkt den Energieverbrauch.

### 36 Monate Garantie

Erleben Sie die Qualität und Zuverlässigkeit von HP. Für zusätzliche Sorgenfreiheit bietet dieses Laptop-Ladegerät 36 Monate Garantie.



# HP USB-C-Laptop-Ladegerät (110 W)

## Technische Daten



Produktnummer	8B3Y2UT
Unterstützte Plattformen	Unterstützt eine Leistungsabgabe von bis zu 100 W
UPC-Nummer	198122961030
Verbindungstyp	USB Type-C®; USB Type-A
Eingangsfrequenz	47-63 Hz
Eingangsbetriebsstrom	1.6 A at 90 VAC max
Eingangseffizienz	89% min at 115 VAC/230 VAC at 20V/3.25A
Ausgangsleistung	Up to 110 W
Ausgangsspannungen	5V/9V/12V/15V/20V
Überbrückungszeit	5 ms at 115 VAC input
Ausgangsstromgrenzwert	6.25 A max
Kabellänge	1 m (Netzkabel); 1,8 m (nicht abnehmbares USB-C-Kabel®)
Produktfarbe	Schwarz
Mindest-Systemvoraussetzungen	USB Type-C®-Anschluss
Zertifizierungen und Compliance	CE Mark; IEC 60950-1; EN 60950-1; UL 60950-1; C-UL-US; DENAN; FCC Class B; CISPR 32 Class B; CCC; NOM-1 NYCE; NORDICS; MTBF; EN55032 Class B; EN62368-1; UL62368-1; IEN60950
Lieferumfang	Wechselstromnetzteil; USB Type-C®-Kabel; 1 Netzkabel; Garantiekarte <sup>1</sup>
Herkunftsland	Hergestellt in China
Technische Daten zur Nachhaltigkeit	30 % recycelter Haushaltskunststoff; Recyclbare Verpackung
Temperaturbereich bei Betrieb	0 to 35°C; 32 to 95°F
Temperaturbereich bei Lagerung (Celsius)	-20 to 85°C
Temperaturbereich bei Lagerung (Fahrenheit)	-4 to 185°F
Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb	5 to 95%



# HP USB-C-Laptop-Ladegerät (110 W)

## Fußnoten

### Fußnoten für Text

- <sup>1</sup> Kompatibel mit den meisten Geräten, die über USB-C® geladen werden.
- <sup>2</sup> Der prozentuale Anteil an recyceltem Kunststoff basiert auf der Definition in der Norm IEEE 16801-2018 EPEAT®.
- <sup>3</sup> Recyclinganlagen sind nicht an allen Standorten verfügbar.

### Fußnoten für technische Daten

- <sup>1</sup> Das USB Type-C®-Kabel ist am Netzteil selbst angeschlossen und kann nicht entfernt werden.

