



SmartHome Bewegungsmelder innen

Produkteigenschaften

- Reagiert auf Bewegung und Helligkeit
- Erfassungsbereich von bis zu 12 Metern
- Kombinierbar mit allen innogy SmartHome Geräten
- Einfach zu installieren, einzurichten und zu steuern¹. Auf Wunsch auch von unterwegs mit der innogy SmartHome App² per Smartphone/Tablet. Oder per PC/Mac.

Elektrische Daten

Versorgungsspannung	3 x 1,5 V LR06 / Mignon / AA Batterie
Batterielebensdauer	Bis zu 2 Jahre

Mechanische Daten

Abmessungen (B x H x T)	57 x 128 x 58 mm
Gewicht (ohne Batterien)	120 g
Erfassungswinkel	ca. 90°
Erfassungsreichweite	ca. 12 m

Umgebung und Standards

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	+5°C bis +35°C
Gehäusefarbe	Reinweiß

Funkverbindung

Funkfrequenz	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	Ca. 100 m

Zertifikate

Zertifikate	CE Konformität, TÜV GS
-------------	------------------------

Lieferumfang

- Bewegungsmelder (innen)
- Batterien 1,5 V LR06 / Mignon / AA (3x)
- Befestigungsmaterial für Wandmontage
- Bedienungsanleitung

Voraussetzungen³

- innogy SmartHome Zentrale
- innogy SmartHome App

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter www.innogy.com/smarthome

Sämtliche angegebenen Werte in diesem Datenblatt unterliegen evtl. Veränderungen ohne vorherige Veröffentlichung. Technische Änderungen vorbehalten. Version 1.0 – 09/2016

innogy SE, Flamingoweg 1, 44139 Dortmund

¹Über innogy SmartHome App konfigurierbar

²Sie wollen Ihr Zuhause auch von unterwegs steuern? Testen Sie unseren Premiumdienst „Mobiler Zugang“ für 24 Monate gratis. Verlängerung nach 24 Monaten für 14,95 € für 12 Monate.

³Nicht im Lieferumfang enthalten.